

ROMPACT**30.25 E³****Akku-Schlagschraubmaschine**

AI MODIFIED

ROMPACT 30.25 E³ – 8003025001
ROBATTERY 71.04 (144 Wh) – 8007104001**Zum Anziehen bzw. Lösen von Muttern und Schwellenschrauben.****DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.****Kompakt. Kraftvoll. Robust.**

- Ideal zum Anziehen und Lösen von Laschen- und Schwellenschrauben
- Leicht und ausbalanciert
- Um bis zu 360° drehbarer Griff

Ergonomische Anwendung

- Einfache, ergonomische Bedienung in jeder Arbeitsposition
- Keine Übertragung des Schraubmoments auf den Bediener
- LED-Beleuchtung

Flexibler Arbeitseinsatz

- 1-Zoll-Vierkantantrieb zur Aufnahme entsprechender Schraubköpfe
- Einstellbare Leistung 35/60/100 % für höchste Flexibilität
- Links-Rechtslauf

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	BLDC-Elektromotor (18V)
Leistung	1,5 kW
Anzugs-/Lösemoment	max. 2300 Nm
Gewicht	
Schlagschrauber ohne Akku	ab 6,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	830 x 475 x 180 mm
Schraubkopf	1 Zoll

ZUBEHÖR

8007104001 Akku 144 Wh
8007114001 Ladegerät für Akku 144 Wh

Schraubköpfe

Sechskant

9871033313 SW 30
9871033309 SW 32
9002501223 SW 34
9871033314 SW 35
9871033311 SW 36
9871033315 SW 38
8098950100 SW 39 Spezial 230 mm
9871033391 SW 39
9871033304 SW 41
9871033308 SW 42
9002501224 SW 46

Rechtkant

9871033317 RK 18 x 26
9871033302 RK 21 x 28
9871033305 RK 30 x 22

Vierkant

9871033303 VK 19x19/17x17
9871033318 VK 21 x 21
9871033306 VK 22 x 22
9871033319 VK 24 x 24

Spezialschraubköpfe

8003062130 Schraubkopf kombiniert
SW 41 & RK 21 x 28

Weitere Schraubköpfe auf Anfrage.

Schraubkopf Sechskant



Schraubkopf Rechtkant



Schraubkopf Vierkant



Kombinierter
Schraubkopf

